

Diagrama de uma pista de atletismo com uma pista de rodagem central e passeios laterais. A pista de rodagem central é rotulada como "Pista de rodagem 1 (C4), 278.40 m²" e o pavimento é especificado como "Pavimento: CIE R3, q0: 0.070". Os passeios laterais são rotulados como "Passeio 1 (P5), 100.80 m²". A largura total da pista é de 48.00 m, e a largura da pista de rodagem é de 2.10 m. A largura dos passeios laterais é de 5.80 m. Há setas indicando a direção do fluxo de tráfego.

71	54	35	24	20	21	27	35	35	27	21	20	24	35	53	69
10	00	29	16	10	63	50	30	30	63	63	60	39	11	11	11
06	04	24	61	63	60	34	74	44	34	63	63	61	03	03	01
18	05	44	30	25	27	35	45	45	27	24	30	42	63	63	63
78	65	44	30	25	27	35	45	45	35	27	24	30	42	63	77
74	60	42	29	25	28	35	45	45	35	27	24	28	39	57	73
62	50	38	27	25	27	34	42	42	33	27	24	26	35	47	61
40	41	33	25	23	26	31	38	38	31	25	23	24	31	39	49
55	36	23	22	24	29	34	34	28	24	22	22	28	35	35	44

RESULTADOS PARA OS CAMPOS DE AVALIAÇÃO (TRECHO 01)				
Descrição	Tamanho	Calculado	Nominal	Check
Passeio (ESQ.) (P5)	Em(m2)	19.88 lx	≥ 1.00 lx	✓
	Em(m2)	39.98 lx	-	
Pista de rodagem 1 (C4)	T(lx)	9%	≤ 20%	✓
	Em(m2)	38.00 lx	≥ 10.00 lx	✓
	U(02)	0.57	≥ 0.40	✓

Foi calculado com uma valor de manutenção 0.75 para a instalação.

Dados de projeto				Queda de tensão				Tipo de Condutor	Queda de tensão						OBSERVAÇÕES:
Trecho (A)		Pot.(Kw/h)	Comp. (m)	FP	Pot. (Kva) Dist. Trecho	Pot. (Kva) Fim Trecho	Pot. (Kva) Fim Trecho		Unitária (%)	No trecho (%)	Acumulado Total (%)	Queda Tensão (V)	Tensão no ponto (V)	Distância Acumulada	
Fonte	Carga	Pot.(Kw/h)	B	(cosφ)	C	D	E=(C+2.D)"/4	F	G	H=G.XE	I	J	K		
CD - IP 01	PE01 (TV1504)	0,00	-	0,92	-	2,201	0,000	-	-	-	-	-	380,00	-	
PE01 (TV1504)	PE02 (MEDIÇÃO)	100,00	11,00	0,92	-	1,821	0,200	CAA4	0,7891	0,1580	0,1580	0,35	379,65	11,00	
TRAMO 01															
PE02 (MEDIÇÃO)	P01	175,00	21,00	0,92	-	1,712	0,360	AS016	0,4659	0,1675	0,3255	0,72	379,28	32,00	
P01	P02	175,00	76,00	0,92	-	1,522	1,157	AS016	0,4659	0,5388	0,8644	1,90	378,10	108,00	
P02	P03	175,00	36,00	0,92	-	1,332	0,479	AS016	0,4659	0,2233	1,0877	2,39	377,61	144,00	
P03	P04	175,00	37,00	0,92	-	1,141	0,422	AS016	0,4659	0,1967	1,2844	2,83	377,17	181,00	
P04	P05	175,00	39,00	0,92	-	0,951	0,371	AS016	0,4659	0,1728	1,4572	3,21	376,79	220,00	
P05	P06	175,00	45,00	0,92	-	0,761	0,342	AS016	0,4659	0,1595	1,6168	3,56	376,44	265,00	
P06	P07	175,00	41,00	0,92	-	0,571	0,234	AS016	0,4659	0,1090	1,7258	3,80	376,20	306,00	
P07	P08	175,00	37,00	0,92	-	0,380	0,141	AS016	0,4659	0,0656	1,7913	3,94	376,06	343,00	
P08	P09	175,00	40,00	0,92	-	0,190	0,076	AS016	0,4659	0,0354	1,8268	4,02	375,98	383,00	
TRAMO 02															
PE02 (MEDIÇÃO)	P10	175,00	26,00	0,92	-	0,380	0,099	CC10	0,7400	0,0732	0,2312	0,51	379,49	37,00	
P10	P11	175,00	48,00	0,92	-	0,190	0,091	AS016	0,4659	0,0425	0,2738	0,60	379,40	85,00	

Diagrama de uma luminária pública com as seguintes dimensões e componentes:

- Dimensões:**
 - Altura total da luminária: 6,00
 - Altura da seção superior (incluindo o braço da luminária): 2,10
 - Altura da base da luminária: 1,50
 - Distância da base da luminária ao passeio público: 1,50
 - Distância da base da luminária ao vão da calçada: 1,50
- Componentes:**
 - RAMAL DE LIGAÇÃO
 - REDE DE BT
 - CAIXA DE DERIVAÇÃO
 - CIRCUITO EXCLUSIVO DE IP
 - BRAÇO DA LUMINÁRIA
 - MEDIDAÇÃO E PROTEÇÃO (Conforme Item 6.10.2, ET 134)
 - CX DE PROTEÇÃO
 - PASSEIO PÚBLICO
 - VAI A CX PASSAGEM

PASSEIO CX
PASS Ø .80
(FE 030.06)

PASSEIO PÚBLICO

93
90
80
93
30
Mínimo 90
Var.

50
50
50

CABO DE COBRE
NU Ø 50mm²

SOLDAS EXOTÉRMICAS ENTRE
CABOS PASSANTES E LATERAL DA
HASTE (MOLDE HGL-3W/50)

Mínimo 25
10

BRITA

HASTE COBREADA
COPPERWELD
3/4"x3.00m

RELE FOTOCÉLULA NA LUMINÁRIA DE LED 110W

RELE FOTOCÉLULA NA LUMINÁRIA DE LED 70W

6,00

6,00

PASSEIO CX PASS Ø .80 (PE U30,06)

VEM DA CX MED./PROTEÇÃO

PASSEIO PÚBLICO

CICLOVIA

VIA PÚBLICA

3,32

BRITA

SOLDAS EXOTÉRMICAS ENTRE CABOS PASSANTES E LATERAL DA HASTE (MOLDE HCL-3/4".50)

HASTE COBREADA 3/4"x3,00m

The map shows the location of the Hospital São José and the Rua Senador Catunda in Guaraciaba do Norte, Brazil. The map includes a compass rose and an inset map of Brazil.

ATENÇÃO
 DICAS PARA VOCÊ FICAR VIVO !
 DESLIGAR CORRETAMENTE A REDE
 IMPEDIR REILGAMENTO INDEVIDOS
 CONSTATAR A AUSÊNCIA DE TENSÃO
 ATERRAR O TRECHO DA REDE A TRABALHAR
 SINALIZAR OS DISPOSITIVOS QUE FORAM ABERTOS

WIKI-OMBR-MAT-18-0130-INBR (Ilum. Público)

6.3.1. Conexão do Circuito de Iluminação Pública

A interligação da Rede de Distribuição de Baixa Tensão da Enel Distribuição Ceará com o Circuito de Iluminação Pública, deve ser realizada pela Enel Distribuição Ceará. A conexão da interligação.


A conexão das luminárias, ponto a ponto, ao Circuito exclusivo de iluminação pública (quando existir), ou à rede de distribuição de baixa tensão da Enel Distribuição Ceará, pode ser realizada pela Prefeitura, conforme o determinado na WKI-OMBR-MAT-18-0130-INBR Fornecimento de Energia Elétrica para Iluminação Pública. Neste caso, devem ser observadas as prescrições contidas no Acordo Operativo descrito no item 6.3.3.

6.3.3. Acordo Operativo

O Acordo Operativo, celebrado entre a Enel Distribuição Ceará e as Prefeituras Municipais, quando da transferência do acervo de Iluminação Pública estabelece as condições, diretrizes, atribuições e responsabilidades para a realização dos serviços de elaboração, construção das instalações de iluminação pública, expansão, operação e manutenção, em conformidade com as Normas e Padrões vigentes da Enel Distribuição Ceará e da ABNT.

b.11.1. Na execução da obra devem ser observadas as recomendações contidas nas Normas e Padrões de Estruturas da Enel Distribuição Ceará PE-C 030, PE-C 031, PE-C 032, PE-C 035, PE-C 036 e PE-C 038, em suas últimas revisões, e outros aplicáveis.

Nº	Data:	Descrição	Exec.	Aprox.
00	-	-	-	-

 JOTA BARROS PROJETOS PROFESSOR TITULAR DO CENP DE PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO Rua: Rua do Comércio, 100 - Centro - Jataí - GO www.jotabarrosprojetos.com.br	Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE	Subestação: INH 0114
	Assunto: PROJETO LUMINOTÉCNICO E DETALHES CONSTRUTIVOS RUA CAP. FERREIRA (TRECHO 01)	Qt. Postes: 11 Qt. Transformador: 00 Clientes Novos: 01
	Localização: RUA CAPITÃO FERREIRA, GUARACIABA DO NORTE / CE	Data: fevereiro/2022
	Município: GUARACIABA DO NORTE CE Nº da Valoração: - Ordem de Serviço N: -	GNPJ do interessado: 07.569.205/0001-31 Escala: 1 : 1000
	Prancha: 02/10 Investimento T.I.P	Potência Instalada: 2,09 KVA